


СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета учреждения
ГКУ «СРЦН Октябрьского
района города Екатеринбурга»

Ширинкин В.В.
«14» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ
«СРЦН Октябрьского
района города Екатеринбурга»


Щербакова Н.Ф.
«14» августа 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 47
по охране труда при работе на копировально-множительном оборудовании.

1. Общие требования охраны труда.

- 1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительном оборудовании (типа Ксерокс) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на рабочем месте, имеющие группу 1 по электробезопасности. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускается.
- 1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, независимо от квалификации, образования и стажа работы проходят повторный инструктаж один раз в 6 месяцев.
- 1.3. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- а) физических:
- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
 - поражение электрическим током.
- б) химических:
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлортидрин.
- 1.4. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.5. При несчастном случае пострадавший, или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о нем администрации учреждения.
- 1.6. В процессе работы на копировально - множительных аппаратах необходимо соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистое рабочее место.
- 1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

- 2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных аппаратах.
- 2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.
- 2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места.
- 2.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводного электрокабеля и электровилки.
- 2.5. Подключить копировально-множительный аппарат в соответствии с руководством по эксплуатации и проверить его нормальную работу.
- 2.6. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.

3. Требования охраны труда во время работы.

- 3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.
 - 3.2. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.
 - 3.3. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.
 - 3.4. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.
 - 3.5. Запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.
 - 3.6. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом.
 - 3.7. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
- При работе на копировально-множительных аппаратах необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.
- 3.8. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально - множительный аппарат без присмотра.
 - 3.9. Не производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.
 - 3.11. Следите, чтобы кабель был защищен от случайного повреждения и соприкосновения с горячими и сырыми поверхностями.
 - 3.12. Нельзя натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с другими кабелями. Помните, что свободнолежащие на полу кабели являются опасными.
 - 3.13. Не допускается складывать тяжелые предметы на оборудование.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

- 4.1. При неисправности, оборудования немедленно прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации учреждения.
- 4.2. При появлении неисправности, в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить

питание и сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю, вызвать специалиста.

4.3. В случае короткого замыкания и загорания оборудование, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания согласно инструкции по пожарной безопасности.

4.4. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

4.5. Во всех случаях немедленно сообщать администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Отключить копировально-множительный аппарат в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Вымыть тщательно руки с мылом.

5.4. Проветрить помещение.

5.5. О всех замеченных неполадках сообщить администрации учреждения.